

Service  
Service  
**Service**

# FL1.0

AD

92.03

# Service Information

Tab

Opt

0
1
2
4
8
16
32
64
128

## Software overzicht FL1.0

In deze service informatie is een overzicht gegeven van de tot nu toe gebruikte software in de FL1.0. Tevens zijn de AG code waarmee de software geïntroduceerd is en de wijzigingen met de voorgaande versie aangegeven.

**LET OP:** De V3 versie is niet door een hogere versie te vervangen en als voor een bepaalde versie een vervanger geleverd wordt kan het zijn dat de optie codes aangepast moeten worden.

Tabel 1

Optie code 1	
0	Front-end = FQ816/IF
1	Front-end = FQ844
2	Front-end = FQ816/ME/IF
4	Front-end = FQ816/F/IF
8	PIP module aanwezig
16	NTSC-M ontvangst mogelijk
32	SECAM DK module aanwezig
64	NICAM module aanwezig
128	2 <sup>e</sup> front-end voor PIP aanwezig

Tabel 2

Optie code 1	
0	Front-end = FQ816/IF
1	Front-end = FQ844
2	Front-end = FQ816/ME/IF
4	Front-end = FQ816/MF/IF
8	PIP module aanwezig
16	NTSC-M ontvangst mogelijk
32	SECAM DK module aanwezig
64	NICAM module aanwezig
128	2 <sup>e</sup> front-end voor PIP aanwezig
Optie code 2	
0	IC7175 niet aanwezig op SSP
1	IC7175 aanwezig op SSP
2	auto digit entry
4	niet gebruikt
8	niet gebruikt
16	NICAM met PCF8574A
32	ECO NICAM module aanwezig
64	niet gebruikt
128	comb filter aanwezig
Optie code 3 (optioneel)	
0	via SAT box niet alleen FSS ontvangst
1	via SAT box alleen FSS ontvangst
2	Tuner op SAT box is SF916
4	SAT ontvangst met schotel mogelijk
8	Cable-MAC IF aanwezig
16	"telecom" audio mogelijk
32	Cable-MAC ontvangst alleen in de hyperband
64	16/9 beeldbuis
128	niet gebruikt

## Software overzicht

Fabrieks code	Service code	AG code	Omschrijving
3104 317 1077.1	4822 212 23592	AG00-AG01	V3 versie Opmerking: - deze versie is niet door een h Optie code: zie tabel 1
3104 317 1709.1	4822 212 23702	AG02	V3 versie voor D16 remote control RC5921, ali Opmerking: - deze versie is niet door een h Optie code: zie tabel 1
3104 317 1854.1	4822 212 23701	AG03	V4 versie voor -/13 en -/16 sets Opmerking: - stand-by pen geïnverteerd, hc - twee talen clusters, europees - commando voor 16/9 - spraak/muziek schakelaar in r - wijziging van de "mute" functi - soepeler volumeregeling bij la - NICAM: "digitaal geluid besch - software protectie voor 13V e - maximum contrast in teletext i - in demomode "DEMO" indicat Optie code: zie tabel 1
3104 317 1944.1	4822 212 23746	AG04	V7 versie niet voor -/13 en -/16 sets Opmerking: - "child lock on" indicatie op het Optie code: zie tabel 1
3104 317 1945.1	4822 212 23747	AG04	V8 versie niet voor -/13 en -/16 sets Opmerking: - "child lock on" indicatie op het Optie code: zie tabel 1
3104 317 2385.1	4822 212 23889	AG04	V15 versie Opmerking: - mogelijkheid om ECO NICAM - mogelijkheid om SSP' (.4) te g - 16/9 status op beide scart con pen 8 scart: 0 - 2V 4,5 - 7V 9,5 - 12' - een/twee digit entry - verwijderen van het installatie - meer wachttijd voordat "no-vid - wachttijd ingevoerd op de "the gaat rollen in 100Hz - talen in een cluster, optie code Optie code: zie tabel 2
3103 317 2381.1	4822 212 23918	AG10	SAT versie Optie code: zie tabel 2
3104 317 2707.1	4822 212 30131	AG20	Versie voor sets met een gereduceerd aantal kr Optie code: zie tabel 2

## re overzicht FL1.0

	Vervangen door
ersie is niet door een hogere versie te vervangen. 11	4822 212 23702
ote control RC5921, alleen voor Frankrijk en italie ersie is niet door een hogere versie te vervangen 11	
/16 sets oy pen geïnverteerd, hoog = "stand-by", laag = "on" alen clusters, europees en scandinavisch ando voor 16/9 /muziek schakelaar in menu ng van de "mute" functie / LED blok wijzigt er volumeregeling bij lage volumes l: "digitaal geluid beschikbaar" indicatie op het scherm re protectie voor 13V en 5V um contrast in teletext is gereduceerd omode "DEMO" indicatie op het scherm 11	
en -/16 sets ock on" indicatie op het scherm 1	4822 212 23889
en -/16 sets ock on" indicatie op het scherm 1	4822 212 23889
kheid om ECO NICAM te gebruiken, optie code 2 aanpassen kheid om SSP' (.4) te gebruiken, optie code 2 aanpassen atus op beide scart connectoren cart:           0 - 2V           : geen video 4,5 - 7V       : 16/9 9,5 - 12V      : 4/3 oe digit entry eren van het installatie menu met "DOS" knop achtijd voordat "no-video" wordt weergegeven op het scherm d ingevoerd op de "the stable osd" lijn om te vermijden dat het beeld len in 100Hz een cluster, optie code 2 wordt niet langer genegeert 2	
2	
gereduceerd aantal knoppen op het keyboard en remote control RC71XX 2	