

Service  
Service  
**Service**

**FL1.1**

AC

92.03

Tab

Opt

0  
1  
2  
4  
8  
16  
32  
64  
128

Opt

0  
1  
2  
4  
8  
16  
32  
64  
128

# Service Information

## Software overzicht FL1.1

In deze service informatie is een overzicht gegeven van de tot nu toe gebruikte software in de FL1.1. Tevens zijn de AG code waarmee de software geïntroduceerd is en de wijzigingen met de voorgaande versie aangegeven.



Tabel 1

Optie code 1	
0	Front-end = FQ816/IF
1	Front-end = FQ844
2	Front-end = FQ816/ME/IF
4	Front-end = FQ816/F/IF
8	PIP module aanwezig
16	NTSC-M ontvangst mogelijk
32	SECAM DK module aanwezig
64	NICAM module aanwezig
128	2 <sup>e</sup> front-end voor PIP aanwezig
Optie code 2	
0	niet gebruikt
1	niet gebruikt
2	niet gebruikt
4	100Hz box
8	scandinavische talen
16	NICAM met PCF8574A
32	niet gebruikt
64	niet gebruikt
128	niet gebruikt

Tabel 2

Optie code 1	
0	Front-end = FQ816/IF
1	Front-end = FQ844
2	Front-end = FQ816/ME/IF
4	Front-end = FQ816/MF/IF
8	PIP module aanwezig
16	NTSC-M ontvangst mogelijk
32	SECAM DK module aanwezig
64	NICAM module aanwezig
128	2 <sup>e</sup> front-end voor PIP aanwezig
Optie code 2	
0	IC7175 niet aanwezig op SSP
1	IC7175 aanwezig op SSP
2	auto digit entry
4	100 Hz box
8	niet gebruikt
16	NICAM met PCF8574A
32	ECO NICAM module aanwezig
64	niet gebruikt
128	comb filter aanwezig

## Software over

Fabrieks code	Service code	AG code	Omschrijving
3104 317 1240.1	4822 212 23705	AG00	V6 versie Opmerking: - "child lock on" in Optie code: zie tabel 1
3104 317 1240.2	4822 212 23705	AG00	V9 versie Opmerking: - dealer remote ve Optie code: zie tabel 1
3104 317 1240.3	4822 212 23705	AG01	V13 Opmerking: - vermindering van Optie code: zie tabel 1
3104 317 2386.1	4822 212 23894	AG02	V16 versie Opmerking: - mogelijkheid om - mogelijkheid om - 16/9 status op be pen 8 scart:  - een/twee digit en - verwijderen van f - meer wachttijd vc - wachttijd ingevoe in 100Hz - talen in een clust Optie code: zie tabel 2
3104 317 2386.2	4822 212 23894	AG07	V20 versie Opmerking: - "free bus" routine NICAM valse fout - apparaat gaat nie - wijziging geluids 1. Wann menu. weerg 2. Mogel analog voor a baar" Optie code: zie tabel 2
3104 317 2386.3	4822 212 23894	AG07	V26 versie Opmerking: - Conditie voor soft - Is de foutconditie - aanpassingen in Optie code: zie tabel 2
3104 317 2386.4	4822 212 23894	AG07	V28 versie Opmerking: - regel "e" verschij - de menu knop he - als extern doorbre - verder met de gep Optie code: zie tabel 2

## Software overzicht FL1.1

ig	Vervangen door
- "child lock on" indicatie op het scherm zie tabel 1	4822 212 23894
- dealer remote versie zie tabel 1	4822 212 23894
- vermindering van het contrast van het menu zie tabel 1	4822 212 23894
- mogelijkheid om ECO NICAM te gebruiken, optie code 2 aanpassen - mogelijkheid om SSP' (.4) te gebruiken, optie code 2 aanpassen - 16/9 status op beide scart connectoren pen 8 scart:        0 - 2V        : geen video 4,5 - 7V       : 16/9 9,5 - 12V      : 4/3  - een/twee digit entry - verwijderen van het installatie menu met "DOS" knop - meer wachttijd voordat "no-video" wordt weergegeven op het scherm - wachttijd ingevoerd op de "the stable osd" lijn om te vermijden dat het beeld gaat rollen in 100Hz - talen in een cluster, optie code 2 aanpassen zie tabel 2	
- "free bus" routine om te verhinderen dat er door de combinatie van DVTB en ECO NICAM valse foutmeldingen op de I <sup>2</sup> C bus komen - apparaat gaat niet langer in stand-by na 10 minuten op extern zonder beeld - wijziging geluids specificatie 1. Wanneer de uitzending BG is, verschijnt altijd regel "e" in het geluids-menu. Afhankelijk van de uitzending wordt "mono", "stereo" of "digitaal" weergegeven op het scherm. 2. Mogelijkheid om te schakelen tussen stereo of mono en digitaal of analoog, zelfs als de uitzending niet in stereo of NICAM is. Als men kiest voor analoog bij een NICAM uitzending verschijnt "digitaal geluid beschikbaar" niet meer op het scherm. zie tabel 2	
- Conditie voor software protectie is: TDA8417 + TDA8425 + TDA4680 - Is de foutconditie na 300ms nog aanwezig dan gaat de set in software protectie - aanpassingen in TOP-TXT zie tabel 2	
- regel "e" verschijnt nu altijd in het geluidsmenu en niet alleen bij BG uitzendingen - de menu knop heeft nu een aan/uit schakelfunctie - als extern doorbreekt via status, gaat bij het gebruik van het P+ commando, de set verder met de geprogrammeerde zenders af te lopen in plaats van vooraan te beginnen zie tabel 2	