

Service  
Service  
**Service**

**FL1.2**

AB

92.03

Tab

Opt

0  
1  
2  
4  
8  
16  
32  
64  
128


Opt

0  
1  
2  
4  
8  
16  
32  
64  
128

# Service Information

## Software overzicht FL1.2

In deze service informatie is een overzicht gegeven van de tot nu toe gebruikte software in de FL1.2. Tevens zijn de AG code waarmee de software geïntroduceerd is en de wijzigingen met de voorgaande versie aangegeven.



Tabel 1

Optie code 1	
0	Front-end = FQ816/IF
1	Front-end = FQ844
2	Front-end = FQ816/ME/IF
4	Front-end = FQ816/F/IF
8	PIP module aanwezig
16	NTSC-M ontvangst mogelijk
32	SECAM DK module aanwezig
64	NICAM module aanwezig
128	2 <sup>e</sup> front-end voor PIP aanwezig
Optie code 2	
0	niet gebruikt
1	niet gebruikt
2	niet gebruikt
4	100 Hz box
8	scandinavische talen
16	NICAM met PCF8574A
32	niet gebruikt
64	niet gebruikt
128	niet gebruikt

Tabel 2

Optie code 1	
0	Front-end = FQ816/IF
1	Front-end = FQ844
2	Front-end = FQ816/ME/IF
4	Front-end = FQ816/MF/IF
8	PIP module aanwezig
16	NTSC-M ontvangst mogelijk
32	SECAM DK module aanwezig
64	NICAM module aanwezig
128	2 <sup>e</sup> front-end voor PIP aanwezig
Optie code 2	
0	IC7175 niet aanwezig op SSP
1	IC7175 aanwezig op SSP
2	auto digit entry
4	100 Hz box
8	niet gebruikt
16	NICAM met PCF8574A
32	ECO NICAM module aanwezig
64	proscan box
128	TXT peaking filter
Optie code 3 (optioneel)	
0	via SAT box niet alleen FSS ontvangst
1	via SAT box alleen FSS ontvangst
2	Tuner op SAT box is SF916
4	SAT ontvangst met schotel mogelijk
8	Cable-MAC IF aanwezig
16	"telecom" audio mogelijk
32	Cable-MAC ontvangst alleen in de hyperband
64	16/9 beeldbuis
128	video color beeldbuis

## Software overzicht

Fabrieks code	Service code	AG code	Omschrijving
3104 317 1910.3	4822 212 23791	AG00	<p>Pilot versie</p> <p>Opmerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- beeld grootte en movie expand status movie expand wordt op</li> <li>- contrast TXT gewijzigd</li> <li>- one/two digit entry</li> <li>- mogelijkheid om SSP' (.4) te</li> <li>- mogelijkheid om ECO NICAM</li> <li>- "child lock on" indicatie op he</li> <li>- verwijderen van het installatie</li> </ul> <p>Optie code: zie tabel 2</p>
3104 317 2491.2	4822 212 30013	AG03	<p>versie nr. 1</p> <p>Opmerking:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "free bus" routine om te verhi</li> <li>- NICAM valse foutmeldingen c</li> <li>- apparaat schakelt niet meer c</li> <li>- wijziging geluids specificatie               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wanneer de uitzender menu. Afhankelijk weergegeven op t</li> <li>2. Mogelijkheid om te analoog, zelfs als voor analoog bij ebaar" niet meer op</li> </ol> </li> <li>- alleen blanking in de TXT mo en niet wanneer een VCR afg</li> <li>- TXT contrast gereduceerd</li> <li>- keuze philips beeldbuis toege</li> </ul> <p>Optie code: zie tabel 2</p>

## are overzicht FL1.2

	Vervangen door
<p>grootte en movie expand verwijderd uit de persoonlijke voorkeur, laatste  s movie expand wordt opgeslagen in de earon  ast TXT gewijzigd  wo digit entry  lijkheid om SSP' (.4) te gebruiken, optie code 2 aanpassen  lijkheid om ECO NICAM te gebruiken, optie code 2 aanpassen  lock on" indicatie op het scherm  jderen van het installatie menu met "DOS" knop  el 2</p>	<p>4822 212 30013</p>
<p>bus" routine om te verhinderen dat er door de combinatie van DVTB en ECO  M valse foutmeldingen op de I<sup>2</sup>C bus komen  aat schakelt niet meer over naar stand-by na 10 minuten op extern zonder beeld  ing geluids specificatie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wanneer de uitzending BG is, verschijnt altijd regel "e" in het geluids-  menu. Afhankelijk van de uitzending wordt "mono", "stereo" of "digitaal"  weergegeven op het scherm.</li> <li>2. Mogelijkheid om te schakelen tussen stereo of mono en digitaal of  analoog, zelfs als de uitzending niet in stereo of NICAM is. Als men kiest  voor analoog bij een NICAM uitzending verschijnt "digitaal geluid beschik-  baar" niet meer op het scherm.</li> </ol> <p>blanking in de TXT mode wanneer teruggeschakelt wordt naar movie expand  et wanneer een VCR afgespeeld wordt in movie expand  ontrast gereduceerd  philips beeldbuis toegevoegt, optie code 3  el 2</p>	