NOTE: THE COMPONENTS IDENTIFIDE BY MARK ⚠ ARE CRITICAL FOR RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK. REPLACE ONLY WITH PART NUMBER SPECIFIED.

CIRCUIT NO.	PART NO.		DESCRIPTION
	Relay		
RL901	25065561,	⚠	NRL-1P5A-DC12-127,
	25065508,	⚠	NRL-1P10A-DC12-093,
	25065515 or	⚠	NRL-1P5A-DC12-096 or
	25065526	⚠	NRL-1P5A-DC12-102
	Fuses		
F911	252198	⚠	8A-UL,Fuse <D/W>
F922	252077 or	⚠	4A-SE-EAK or
	252243	⚠	4A-SE-TL250V,Fuse <P/T/W/A>
F933	252075 or	⚠	2.5A-SE-EAK or
	252241	⚠	2.5A-SE-TL250V,Fuse <P/T>
	Fuse holders		
F901,F902	25052133	⚠	NSCT-1P2031 <D/W>
F903,F904	25052133	⚠	NSCT-1P2031 <P/T/W/A>
F905,F906	25052133	⚠	NSCT-1P2031 <P>
	AC outlet		
P903	25051126	⚠	NSCT-4P913 <D>
	25051125	⚠	NSCT-4P912 <P/T/W>
	25052115	⚠	NSCT-2P2013 <A>
	Plug		
P901A	25055675	⚠	NPLG-2P631
	Socket		
JL961B	25050267		NSCT-3P95

POWER SWITCH PC BOARD (NASW-6571-1A/1B/1C/1D)

CIRCUIT NO.	PART NO.		DESCRIPTION
C901	3500196S	⚠	RE275V-103M,IS capacitor
S901	25035550	⚠	NPS-111-L512P,Push switch

INPUT SWITCH PC BOARD (NAETC-6572-1A/1B/1C/1D)

CIRCUIT NO.	PART NO.	DESCRIPTION
	ICs	
Q301	22240864	TC9273N-004
Q302	22240247 or	BA15218N or
	22240293	NJM4558L-D
	Capacitors	
C315,C316	354741009	10 μ F,16V, Elect.
C321,C322	354782209	22 μ F,50V, Elect.
	Terminals	
P301,P302	25045575 or	NPJ-4PDRW389 or
	25045303	NPJ-4PDBL162
P305	25045571 or	NPJ-6PDRW386 or
	25045300	NPJ-6PDBL159
	Sockets	
P303	25051529	NSCT-18P1316
P304	25051526	NSCT-4P1313

DSP CIRCUIT PC BOARD (NADG-6575-1)

CIRCUIT NO.	PART NO.	DESCRIPTION
	ICs	
Q101,Q102	22240581R1	NJM4565M
Q114	22241338R2	AK4110VF
Q701	22278033ENEC	MPC29M33HF
Q702	22241399R2	TC7WU04F
Q707	22241340R9	CS492604-CL
Q708,Q709	22274574ER2TO	TC74VHC574FT
Q710	22241339R2	LC372100PT-K25-TLM
Q713	22274244ER2TO	TC74VHC244FT
Q8501	22241341R3	AK4526A-VQ
Q8502-Q8504	22240581R1	NJM4565M

CIRCUIT NO.	PART NO.	DESCRIPTION
	Diodes	
D101-D109	223234R2 or	1SS352 or
	223233R1	1SS355
	Oscillators	
X103	3010320	AT-49 12.288MHz,Crystal
X701	3010278	CST12.2MTW040,Ceramic
	Coils	
L108-L110	231237M022R2	NCH-1471
L166,L168	230921R2	BLM21B222SPT<D>
		To 15,100 p'cs.
	433123314R1	330 Ohm <D>
		From 15,101 p'cs.
L170,L171	230921R2	BLM21B222SPT
L703-L705	231237M022R2	NCH-1471
L8501,L8502	231237M022R2	NCH-1471
R8507,R8508	230921R2	BLM21B222SPT
	Capacitors	
C101,C102	356741009R2	10 μ F,16V, Elect.
C108	356741009R2	10 μ F,16V, Elect.
C148,C158	356724709R2	47 μ F,6.3V, Elect.
C701,C702	354724719S	470 μ F,6.3V, Elect.
C703,C704	356721019R2	100 μ F,6.3V, Elect.
C716,C718	356724709R2	47 μ F,6.3V, Elect.
C8501,C8504	356721019R2	100 μ F,6.3V, Elect.
C8507	356721019R2	100 μ F,6.3V, Elect.
C8509-C8514	356741009R2	10 μ F,16V, Elect.
	Sockets	
P7004B	25052049,	NSCT-40P1836,
	25050980,	NSCT-40P767,
	25051306,	NSCT-40P1095,
	25051847 or	NSCT-40P1634 or
	25052236	NSCT-40P2133
P7205A	2009990542UL	NSAS-12P0713

DISPLAY CIRCUIT PC BOARD (NADIS-6576-1A/1B/1C/1D)

CIRCUIT NO.	PART NO.	DESCRIPTION
	FL tube	
Q7005	212198	15-BT-64GNK
	ICs	
Q1001	22241297R2	BU1923F <P>
Q401	22240581R1	NJM4565M
Q7001	22241398	MPD780208GF-047-3BA
	Refer to Caution 1 on page 22.	
	Remote sensor	
U7001	241330	PIC-26043TE2
	Transistors	
Q402,Q403	2215410R2	RN1441
Q7002	2214490R2	RN1404
Q7003,Q7004	2214540R2	RN2403
	Diodes	
D1001	223234R2 or	1SS352 or
	223233R1	1SS355 <P>
D7001	225290	SEL4110R
D7002,D7003	223234R2 or	1SS352 or
D7005-D7008	223233R1	1SS355
D7004	224490560R2	UDZ5.6B
D7009	224490910R2	UDZ9.1B
D7010	223234R2 or	1SS352 or
	223233R1	1SS355